



**BURG  
WÄCHTER**

**BURG**  
protect  
MOTION 2010



**BURG  
WÄCHTER**

**BURG**  
protect  
MOTION 2010



BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



BA BURGprotect MOTION 2010 C KO/eba 07/2018

**dk** Betjenings- og  
monteringsvejledning

## Language

- de** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- en** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- nl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- it** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- es** Descarga: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pt** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sv** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- no** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- dk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- el** λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- cs** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hu** Letölthető: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ru** загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Opbygning



## Leveringsomfang

- 1x kort vejledning
- 1x BURGprotect MOTION 2010
- 1x holder
- 1x klæbestrimmel

## Produktbeskrivelse

MOTION 2010 er en sensor i BURGprotect alarmsystemet.

Dens design, anvendelsesfelter, den lange batterilevetid samt meldinger ved lavt batteriniveau gør den til en af systemets mest benyttede.

Med en registreringsvinkel på 100°, en registreringsrækkevidde på 12m og sin enkle installation er sensoren optimalt egnet til indendørs brug.

Små dyr er undtaget fra analysen.





## Tekniske oplysninger

Driftsspænding	DC 3V
Batteritype	2 × AA batteri (1.5V)
Maks. driftsstrøm	≤15mA
Maks. standby	< 25μA
Maks. rækkevidde ude / inde	Uden forhindring ca. 200 m* Indoor maks. 50 m*
Frekvensbånd	433.92MHz
Maks. sendeeffekt	<10mW (10dBm)
Frekvensområde	433.05 - 434.79 MHz
Arbejdstemperatur-område	-10° til 50°
Luftfugtighed	≤95%rh (ikke kondenserende)
Vægt	66 g (uden batteri) 112g (inkl. batteri) 62.3g (holder)
Dimensioner	99,6 x 54 x 40,2 mm (L x B x H)

\* Den faktiske rækkevidde er afhængig af forholdene på stedet.

## Opret forbindelse til Base

1. Start app'en.
2. Tip på "mere"  og derefter på "Tilføj komponent" .




3. Scan enhedens QR-kode. Efter scanningen kan du give enheden et vilkårligt navn, f.eks. "stuedør"
4. App'en informerer dig, når enheden er blevet tilføjet til anlægget.

## Coming Home alarmforsinkelse

### **Coming Home alarmforsinkelse:**


Når denne funktion er blevet aktiveret i app'en, udløses en alarm først efter en på forhånd indstillet tid, hvis systemet indtil da ikke er blevet stillet uskarpt.

Tidsrummet kan i app'en under "System indstillinger"  -> "Avancerede indstillinger" -> "Coming Home" indstilles enkeltvis for hver sensor.

### **Home alarm understøttelse:**

Sensorer, som er tildelt scenariet "Home alarm", deaktiveres, når systemet skiftes til tilstanden "Home alarm". Sensorer, som ikke er tildelt profilen, forbliver fortsat aktive i tilstanden "Home alarm".

## Udskiftning af batteri



1. Åbn sensorens kabinet ved at trykke let på kabinettets lås på sensorens bagside.
2. Udskift batterierne og luk kabinettet igen.

## Korrekt installationssted


Sensorens trådløse signal er stærkt afhængigt af omgivelsesbetingelserne. Metalgenstande, betonlofter, vægge, metalliske ledninger osv. reducerer rækkevidden. Der kan også opstå fejl på grund af andre trådløse sendere og omgivende faktorer.

**VIGTIG OPLYSNING: Detektoren kan kun fungere så godt, som installation og omgivelser tillader. Detektoren kan vise, men ikke undgå faresituationen.**

Enheden må ikke males, lakeres eller forandres på anden vis.

## Installationsoplysninger

- Fjern batteribeskyttelsesstrimlen inden brug
- Forbind sensoren med BASE (BURGprotect SÆT 2200), som beskrevet foroven.
- Fastgør holderen på væggen med klæbestrimmel eller skruer. Sæt sensoren på holderen med den magnetiske sokkel. Sensoren kan nu frit justeres.
- Den anbefalede installationshøjde er 1,8 m – 2,5 m



- Sensoren er udelukkende beregnet til indendørs brug. Undgå installationssteder på områder med kraftigt lys, stærke temperatursvingninger, klimaanlæg, radiatorer, ovne eller andre lignende enheder, som er underlagt en kraftig temperatursvingning, samt enheder med infrarød stråling.

- Undgå installationen af andre varmebaserede sensorer i samme registreringsområde for at forebygge mulige interferenser.
- Sensoren reagerer mere følsomt på forbigående objekter end på objekter, som kommer hen imod den. Ret for så vidt muligt sensoren sådan, at objekter kan registreres godt, og test installationen inden den regulære drift.

## **Generelle sikkerhedsoplysninger og forsigtighedsforholdsregler**

### **Forsigtig**

Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den ansvarlige godkendelsesmyndighed, kan medføre, at man får frataget sin godkendelse til at bruge enheden.



## Ansvarsbegrænsning

Den foreliggende enhed svarer til teknikken aktuelle stadi på fremstillingstidspunktet.

Vi bestræber os hele tiden på at holde vores varer på den nyeste tekniske stand og manualerne ajour. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage tekniske ændringer og redigering/tilpasning af vejledningen uden forudgående varsel.

Vejledningens indhold skal læses grundigt.

Vi er ikke ansvarlige for skader, f.eks. på grund af forkert betjening eller installation, ukorrekt håndtering, manglende eller forkert vedligeholdelse, manglende overholdelse af sikkerhedsoplysninger eller generelt gældende forhold. Ved korrekt brug, installation og under de angivne betingelser yder den foreliggende enhed de funktioner, som er beskrevet i manualen. Afhængigt af det pågældende, kundespecifikke scenario kan en alarmaktivering ikke garanteres.

## Sikkerhedsoplysninger

Læs vejledningen grundigt igennem. Der overtages intet ansvar for skader, som er opstået på grund af manglende overholdelse.

Enheden må udelukkende bruges til det formål, som er angivet i vejledningen.

Enheden skal informere dig i tilfælde af ulykker og have en alarmerende virkning! Derfor skal du regelmæssigt kontrollere enhedens funktion og batteriniveau for at være godt rustet til den krisesituation, som forhåbentlig aldrig indtræder.

Usædvanligt høj elektromagnetisk stråling, manipulation eller andre påvirkninger kan udløse fejlfunktioner. Installation i nærheden af strålende elektronisk udstyr eller i fugtige rum er ikke tilladt. Batteridrevne enheder må hverken bruges ved høje temperaturer eller i nærheden af varmekilder eller udsættes for direkte sollys. Opbevar altid emballage og materiale uden for børns rækkevidde – der er risiko for kvælning.

Opbevar vejledningen omhyggeligt.

**VIGTIG OPLYSNING: En placering på et ugunstigt sted kan medføre negativ(e) påvirkning(er) af funktionen/funkterne.**

Hvis du har brug for en EU-overensstemmelseserklæring til denne enhed, bedes du sende en forespørgsel til: [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

## Rengøring

Brug udelukkende minimalt fugtede klude til rengøringen.

Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden. Brug ingen let antændelige, kemiske, ætsende, skurende eller skarpe rengøringsmidler.

## Garanti

BURG-WÄCHTER produkter fremstilles i overensstemmelse med det tekniske stade, som gælder på produktionstidspunktet, og under overholdelse af vores kvalitetsstandarder.

Garantien indeholder udelukkende mangler, som påviseligt kan henføres til produktions- eller materialefejl på salgstidspunktet.

Garantien ophører efter to år, yderligere krav er udelukket.

Konstaterede mangler skal meddeles din forhandler skriftligt, inkl. original dokumentation for købet og kort beskrivelse af fejlen. Efter kontrol, inden for en rimelig tid, træffer garantigiver afgørelse om en eventuel reparation eller en udskiftning.

Opståede mangler og skader, f.eks. på grund af transport, fejlbetjening, ukorrekt brug, slitage osv. er udelukkede fra garantien. Batteriet er ikke dækket af garantien.

## Yderligere tilbehør:

Sirene 2150



Outdoor sirene

Control 2110



Fjernbetjening

Smoke 2050



Røgdetektor

Vibrancy 2020



Vibrationssensor

Motion 2010



PIR-bevægelsesdetektor

Contact 2030



Dør- og vindueskontakt

Water 2060



Vanddetektor

Keypad 2100



RFID-tastatur

Sæt 2200



1x

Alarmanlæg startpakke består af:

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



Du finder yderligere tilbehør på vores hjemmeside: **www.burg.biz** eller ved at scanne det følgende QR kode link:



## Bortskaffelse af enheden



Vi gør opmærksom på, at således markeret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes hhv. sorteret og separat.

Forhør dig på kommunen eller genbrugsstationen om, hvor der kan afleveres batterier og elkrot.

Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, at den foreliggende enhed opfylder retningslinjen



2014/53/EU, (RED)  
2014/30/EU, (EMC),  
2011/65/EU (RoHS) og  
lavspændingsdirektivet  
(2014/35/EU).

Hele teksten til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:  
[info@burg.biz](mailto:info@burg.biz).

Ved tekniske spørgsmål vedrørende produktet bedes du læse den udførlige betjeningsvejledning og bemærke FAQ, som du finder på følgende webside: [www.burg.biz](http://www.burg.biz). Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via e-mail på: [alarm-service@burg.biz](mailto:alarm-service@burg.biz)

## **Kolofon**

Copyright for denne betjeningsvejledning er udelukkende hos BURG-WÄCHTER KG. Enhver mangfoldiggørelse, også på elektroniske databærere, kræver BURG-WÄCHTER KG's skriftlige samtykke. Genoptryk – også i uddrag – er forbudt. Med forbehold for fejltagelser og tekniske ændringer. Alle nævnte firma- og produktnavne er de pågældende indehaveres varemærkesymboler eller registrerede varemærkesymboler hhv. varemærker.

Tryk- og satsfejl samt tekniske ændringer forbeholdes.

# Noter

A series of 25 horizontal dotted lines for taking notes.