



**BURG  
WÄCHTER**

**BURG**  
protect  
MOTION 2010



**BURG  
WÄCHTER**

**BURG**  
protect  
MOTION 2010



BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



BA BURGprotect MOTION 2010 C KO/eba 07/2018

**nl** Bedienings- en  
montagehandleiding

## Language

- de** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- en** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- nl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- it** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- es** Descarga: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pt** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sv** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- no** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- dk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- el** λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- cs** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hu** Letölthető: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ru** загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Opbouw



## Leveringspakket

- 1x beknopte handleiding
- 1x BURGprotect MOTION 2010
- 1x houder
- 1x kleefstrip

## Productbeschrijving

De MOTION 2010 is een sensor van het BURGprotect alarmsysteem.

Zijn design, de toepassingsmogelijkheden, de lange batterijlevensduur en de melding bij lage batterijstand maken hem tot een van de meestgebruikte sensoren van het systeem.

Met een detectiehoek van 100°, een detectiebereik van 12m en zijn eenvoudige installatie is de sensor ideaal geschikt voor inpandige toepassingen.

Kleine dieren worden van de analyse uitgezonderd.





## Technische gegevens

Bedrijfsspanning	DC 3V
Batterijtype	2 x AA batterij (1.5V)
Max. bedrijfsstroom	$\leq 15\text{mA}$
Max. standby	$< 25\mu\text{A}$
Max. bereik buiten / binnen	Zonder obstakel ca. 200 m* Indoor max. 50 m*
Frequentieband	433.92MHz
Max. zendvermogen	$< 10\text{mW}$ (10dBm)
Frequentiebereik	433.05 - 434.79 MHz
Werktemperatuurbereik	-10° tot 50°
Luchtvochtigheid	$\leq 95\%rh$ (niet condenserend)
Gewicht	66 g (zonder batterij) 112g (incl. batterij) 62.3g (houder)
Afmetingen	99,6 x 54 x 40,2 mm (l x b x h)

- \* Het daadwerkelijke bereik past zich aan de omstandigheden ter plaatse aan.


## Verbinding met de Base

1. Start de app.
2. Tip op „meer”  en vervolgens op „Component toevoegen” .



3. Scan de QR-code van het toestel.  
Na succesvol scannen kunt u een willekeurige naam aan het toestel toewijzen, bijv. „woonkamerdeur“.
4. De app geeft u een melding, wanneer het toevoegen aan het systeem met succes is afgesloten.


## Coming Home alarmvertraging

**Coming Home alarmvertraging:** Als deze functie op de app werd geactiveerd, wordt een alarm pas na afloop van een vooringestelde tijd geactiveerd, als het systeem gedurende die tijd niet onscherp geschakeld werd. De tijdsduur kan op de app onder „Systeem instellingen“  -> „Uitgebreide instellingen“ -> „Coming Home“ voor elke sensor afzonderlijk worden ingesteld.

## Home-alarm ondersteuning:

Sensoren die aan het scenario „Home alarm“ zijn toegewezen, worden gedeactiveerd, zodra het systeem in de toestand „Home alarm“ wordt geschakeld, sensoren die niet aan het systeem zijn toegewezen, blijven in de toestand „Home alarm“ verder actief

## Batterijwissel



1. Open de behuizing van de sensor door licht op de behuizingssluiting te drukken, aan de achterzijde van de sensor.
2. Vervang de batterijen en sluit de behuizing weer.

## Juiste installatieplaats


Het radiosignaal van de sensor is in sterke mate afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. Metalen voorwerpen, betonnen plafonds, wanden, metalen leidingen etc. reduceren het bereik. Storingen kunnen ook door andere radiozenders en omgevingsinvloeden worden veroorzaakt.

**BELANGRIJKE AANWIJZING: De melder kan niet beter presteren dan installatie en omstandigheden dat toestaan. De melder kan gevaarsituaties signaleren, maar niet vermijden.**

Het toestel mag niet geleverd, gelakt of anderszins aangepast worden.

## Installatie-aanwijzingen

- Verwijder voorafgaand aan gebruik de batterijbeschermstrip
- Verbind de sensor met de BASE (BURGprotect SET 2200), zoals voorafgaand beschreven.
- Bevestig de houder, met kleefstrips of schroeven, op de wand. Plaats de sensor met de magnetische voet op de houder. De sensor kan nu vrij uitgericht worden.
- De aanbevolen installatiehoogte ligt bij 1,8 m – 2,5 m



- De sensor is uitsluitend bestemd voor in pandig gebruik. Vermijd installatieplaatsen in ruimten met sterk licht, sterke temperatuurschommelingen, airco-installaties, verwarmingen, ovens of andere vergelijkbare apparaten die aan sterke temperatuurschommelingen blootstaan, alsmede apparatuur met actieve infraroodstraling.

- Vermijd installatie van andere warmtesensoren in hetzelfde detectiebereik, om mogelijke interferenties te voorkomen
- De sensor reageert gevoeliger op voorbij bewegende objecten dan op van voren naderende objecten. Richt de sensor zodanig uit dat objecten goed herkend worden en test het systeem voorafgaand aan regulier bedrijf.

## **Algemene veiligheidsinformatie en veiligheidsmaatregelen**

### **Voorzichtig**

Wijzigingen en modificaties die niet uitdrukkelijk door de bevoegde goedkeuringsinstantie zijn geautoriseerd, kunnen tot intrekking van de gebruiksvergunning voor het toestel leiden.



## Aansprakelijkheidsbeperking

Dit toestel voldeet op het tijdstip van fabricage aan de actuele technische standaard. Wij streven er voortdurend naar, onze producten onze producten op de nieuwste technische stand en onze handboeken up-to-date te houden. Daarom behouden wij ons voor, technische wijzigingen en revisies/aanpassingen van de handleiding waar nodig zonder voorafgaande aankondiging uit te voeren.

De inhoud van de handleiding dient zorgvuldig te worden gelezen. Voor schade, bijvoorbeeld ten gevolge van verkeerde bediening of installatie, ondeskundig gebruik, gebrekkig of verkeerd onderhoud, veronachtzaming van veiligheidsinstructies of algemeen geldende voorschriften wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Dit toestel biedt, bij juist gebruik en correcte installatie, onder de aangegeven randvoorwaarden de in het handboek beschreven functionaliteiten. Afhankelijk van het desbetreffende, klantspecifieke scenario is een alarmactivatie niet altijd gegarandeerd.

## Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding zorgvuldig door. Voor schade tengevolge van veronachtzaming wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Het toestel mag uitsluitend voor het in de handleiding genoemde doel worden ingezet. Het toestel dient u in noodgevallen te informeren en alarm te geven! Controleer daarom regelmatig de werking en de batterijstand van het toestel om goed voorbereid te zijn als het - maar laten we hopen van niet - menens wordt. Door ongewoon hoge elektromagnetische straling, manipulaties of andere invloeden, kunnen storingen worden opgewekt. Installatie in de nabijheid van straling uitzendende elektro-apparatuur of in vochtige ruimten is niet toegestaan. Batterijgevoede apparatuur mag niet bij hoge temperaturen en in de buurt van warmtebronnen worden gebruikt of aan directe zonnestraling worden blootgesteld. Verpakking en materiaal altijd buiten bereik van kinderen bewaren – Er bestaat verstikkingsgevaar. De gebruikshandleiding zorgvuldig bewaren.

**BELANGRIJKE AANWIJZING: Opstelling op een ongunstige locatie kan leiden tot vermindering(en) van de functie(s).**

Mocht u een EG-conformiteitsverklaring voor dit toestel nodig hebben, kunt u per e-mail een aanvraag richten aan: [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

## Reiniging

Gebruik uitsluitend minimaal bevochtigde doeken voor de reiniging.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat dringt. Gebruik geen licht brandbare, chemische, bijtende of schurende reinigingsmiddelen.

## Garantie

BURG-WÄCHTER-producten worden overeenkomstig de op het productietijdstip geldende technische standaarden en conform onze kwaliteitsstandaarden geproduceerd. De garantie omvat uitsluitend gebreken die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten op het tijdstip van de verkoop toe te schrijven zijn. De garantie eindigt na twee jaar, verdere claims zijn uitgesloten. Vastgestelde gebreken moeten schriftelijk, incl. origineel aankoopbewijs en korte foutbeschrijving bij uw verkoper worden ingediend. Na controle binnen een redelijke termijn beslist de garantiegever over een mogelijke reparatie of een vervanging. Gebreken en schade door bijv. transport, foute bediening, ondeskundig gebruik, slijtage, etc. zijn van de garantie uitgesloten. De batterij is uitgesloten van de garantie.

## Overig toebehoren:

Sirene 2150



Outdoor sirene

Control 2110



Afstandsbediening

Smoke 2050



Rookmelder

Vibrancy 2020



Trillingsensor

Motion 2010



PIR-  
bewegingsmelder

Contact 2030



Deur- en  
raamcontact

Water 2060



Watermelder

Keypad 2100



RFID-toetsenblok

Set 2200

Alarminstallatie  
starterspakket  
bestaande uit:



1x

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



Meer toebehoren vindt u op onze homepage: **www.burg.biz** of via scannen van de volgende QR code links:



## Verwijdering van het apparaat



We wijzen erop dat dusdanig gemarkeerde elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet samen met het huisafval maar gescheiden resp. afzonderlijk ingezameld moeten worden.

Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch/elektronisch afval.

Hiermee verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG dat het onderhavige toestel voldoet aan



de richtlijnen  
2014/53/EU, (RED)  
2014/30/EU, (EMC),  
2011/65/EU (RoHS) en de  
Laagspanningsrichtlijn  
(2014/35/EU).

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan op het volgende internetadres worden opgeroepen: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

Gelieve bij technische vragen over het product de uitvoerige bedieningshandleiding te lezen en de FAQ in acht te nemen, die u op de volgende webpagina vindt: [www.burg.biz](http://www.burg.biz). Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u zich graag via e-mail tot ons wenden op: [alarm-service@burg.biz](mailto:alarm-service@burg.biz)

## **Colofon**

Het copyright van deze bedieningshandleiding berust uitsluitend bij BURG-WÄCHTER KG. Voor elke vorm van verveelvoudiging, ook op elektronische gegevensdragers, is schriftelijke toestemming van BURG-WÄCHTER KG vereist. Herdruk – ook in uittreksels – is verboden. Errata en technische wijzigingen voorbehouden. Alle genoemde firma- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken of merken van de desbetreffende eigenaars.

Druk- en zetfouten en technische wijzigingen zijn voorbehouden.

