

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Mod seçimi

TSE 3003 – Mod seçimi



Lite Mode → Standard Mode :

ON-/ Enter-tuşuna basınız.
Function-tuşuna basınız.
2 tuşuna 2 kez basınız (menü noktası [Standard Mode]).
ON-/ Enter-tuşuna basınız.
Açılış kodunuzu giriniz.
4-haneli 3195 kodunu giriniz.
ON-/ Enter-tuşuna basınız.
Standard Mode geçiş için ayar bir kez daha ON-/Enter tuşu ile onaylanmalıdır.

Standard Mode → Lite Mode :

ON-/ Enter-tuşuna basınız.
Function-tuşuna basınız.
1 ve 2 tuşlarıyla [Administrator] menü noktasını seçiniz.
ON-/ Enter-tuşuna basınız.
1 ve 2 tuşlarıyla [Lite Mode] alt menü noktasını seçiniz.
Geçerli Yönetici Kodunuzu giriniz.
4-haneli 7293 kodunu giriniz.
ON-/ Enter-tuşuna basınız.
Lite Mode geçiş için ayar bir kez daha ON-/Enter tuşu ile onaylanmalıdır.

Dikkat !

Kapama sisteminde Standard Mode Lite Mode geçildiğinde kullanıcı, takvim, saat gibi tüm genişletilmiş ayarlar sıfırlanır (silinir !). Lite Mode sadece bir adet 6 haneli kod programlanabildiğinden yönetici kodunun ilk 6 hanesi normal kullanıcı kodudur.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005