




BURG protect CONTROL 2110

hu Kezelési és szerelési útmutató

- fr Download: www.burg.biz
- nl Download: www.burg.biz
- it Download: www.burg.biz
- es Descarga: www.burg.biz
- pt Download: www.burg.biz
- sv Download: www.burg.biz
- no Download: www.burg.biz
- dk Download: www.burg.biz
- fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el λήψη: www.burg.biz
- tr İndir: www.burg.biz
- ro Descărcare: www.burg.biz
- pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cs Stáhnout: www.burg.biz
- de Download: www.burg.biz
- sl Download: www.burg.biz
- hr Download: www.burg.biz
- ru загрузка: www.burg.biz
- bg Download (зареди): www.burg.biz
- et Download: www.burg.biz



Szállítási terjedelem

1x rövid használati utasítás
1x BURGprotect CONTROL 2110
1x elem (CR2032 elem (3V))

Termékleírás

A CONTROL 2110 a BURGprotect riasztórendszer távvezérlője. Kialakítása, alkalmazási tartománya, az elem hosszú élettartama, valamint az alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés révén a rendszer egyik legtöbbet használt komponense.

Állapotjelző LED

Folyamatosan világít: az elem majdnem teljesen lemerült.

Billentvük ismertetése

- BE: élesíti a riasztóberendezést.
- HOME: Home riasztási állapotba kapcsolja a riasztóberendezést. A rendszer egy kiválasztott tartománya aktív marad (pl. a garázs vagy a pince bejárata).
- KI: Kikapcsolja a teljes rendszert.
- SOS: az SOS gomb megnyomása azonnal vészjelzést vált ki.



Műszaki adatok

Üzemi feszültség	DC 3V
Max. bemenőteljesítmény	1x CR2032 (3V)
Max. üzemi áram	<7,5mA
Max. készenléti idő	~0,4 µA
Max. hatótávolság kültérben Max. hatótávolság beltérben	Akadály nélkül kb. 200 m* (50 beltérben)
Átviteli frekvencia	433.92MHz
Frekvenciasáv	433,05 - 434,79 MHz
Max. adóteljesítmény	<10dBm (<10mW)
Munkavégzési hőmérséklet-tartomány	-20 ° és 50 ° között
Páratartalom	≤90%rh (nem lecsapódó)
Tömeg	16,4 g (elemmel)
Méretek	(ho x szé x ma) 58,0 x 33,1 x 11 mm

* A tényleges hatótávolság a helyi adottságtól függ.


Összekötés a „base” egységgel

- Indítsa el a BURGprotect alkalmazást.
- Érintse meg a „Tovább” gombot, majd a „Komponensek hozzáadása” lehetőséget.



- Olvassa be a készülék QR-kódját. Sikeres leolvasást követően egy testőrzőes nevet adhat a készüléknek, például „Nappali ajtó”.
- Az alkalmazás jelenti, ha a rendszer hozzáadása sikeres volt.

Telepek cseréje



- Egy pénzérmével nyissa ki a házat, ehhez fordítsa el az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellentétesen.
- Cserélje ki az 1x CR2032 elemet (3V).
- Csavarozza vissza az elemtartó rekesz fedelét, az óramutató járásával egyezően.

Telepítési utasítások

- A készülék első üzembe helyezés előtt távolítsa el az elemeket szigetelő szalagot.
- Ha az állapotjelző LED folyamatosan világít, akkor ez elemet haladéktalanul ki kell cserélni.

Megfelelő telepítési hely

Az érzékelő rádiójele erősen függ a környezeti feltételektől. Fém tárgyak, beton mennyezetek, falak, fém vezetékek stb. csökkentik a hatótávolságot, a jel zavarását okozhatják például más rádióadók és a környezeti behatások.

FONTOS TUDNIVALÓ: A jelzőkészülék csak annyira működik jól, amennyire azt a környezet és a telepítés lehetővé teszi. A jelzőkészülék képes a veszélyes helyzetek kijelzésére, de nem tudja azokat elkerülni.

A készüléket tilos festeni, lakkozni vagy egyéb módon megváltoztatni.

Általános biztonsági tudnivalók és óvintézkedések

Vigyázat
Azok a módosítások és változtatások, amelyek nem rendelkeznek az illetékes engedélyezhetőség kifejezett engedélyével, a készülék működési engedélyének visszavonásához vezethetnek.

Felelősség korlátozása

A jelen készülék megfelel a gyártás időpontjában érvényben levő műszaki szabványoknak. Folyamatosan törekszünk termékeinket a műszaki ismeretek legújabb szintjén készíteni és kézikönyveinket frissíteni. Ezért fenntartjuk a műszaki módosítások, valamint az útmutatók előzetes értesítés nélküli átdolgozásának, aktualizálásának jogát. A jelen készülék megfelel a gyártás időpontjában érvényben levő műszaki szabványoknak.

Az útmutatót gondosan olvassa át. Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék hibás és szakszerűtlen kezeléséből vagy telepítéséből, a hiányos és nem megfelelő karbantartásból, a biztonsági utasítások vagy az általánosan érvényes tényállások figyelmen kívül hagyásából erednek.

Megfelelő telepítés és használat, valamint a megadott határfeltételek betartása mellett a készülék képes a kézikönyvben ismertetett funkciók ellátására. Az adott, ügyfélspecifikus forgatókönyvektől függően nem szavatolható a riasztás kioldása.

Biztonsági utasítások

Alaposan olvassa el az útmutatót. Nem vállalunk felelősséget az utasítások figyelmen kívül hagyásából származó károkért. A készüléket kizárólag az útmutatóban megnevezett célra szabad használni. A készülék vészhelyzetben tájékoztatja Önt és riasztást küld! Ezért rendszeresen ellenőrizze a készülék működését és az elem állapotát, hogy megfelelően fel legyen készítve a remélhetőleg nem bekövetkező vészhelyzetre. A szokatlanul magas elektromágneses sugárzás, a manipuláció vagy egyéb behatások a készülék hibás működéséhez vezethetnek. Nem szabad a készüléket sugárzó elektromos készülékek közelében vagy nedves helyiségekben telepíteni. Az elemről működő készülékeket tilos hőforrásnak és közvetlen napsugárzásnak kitenni vagy magas hőmérsékleten működtetni. Ügyeljen rá, hogy a csomagolás és az anyagok ne kerülhessen gyerekek kezébe – Fulladásveszély! Gondosan őrizze meg az útmutatót.

FONTOS TUDNIVALÓ: Ha a készüléket kedvezőtlen helyre telepíti, akkor az ronthatja a készülék funkciót.

Ha ehhez a készülékhez szükséges van az EK Megfelelőségi nyilatkozatra, akkor igényelje azt az info@burg.biz e-mail-címen.


Tisztítás

A tisztításhoz kizárólag enyhén nedves törölkendőt használjon. Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz a készülékbe. Ne használjon gyúlékony anyagokat, vegyszereket, márvány vagy dörzsölő hatású vagy éles tisztítószerkeket.

Garancia

A BURG-WÄCHTER termékei megfelelnek a gyártás időpontjában érvényben levő műszaki szabványoknak, és saját minőségi előírásainknak megfelelően kerülnek gyártásra. A garancia kizárólag olyan hiányosságokra vonatkozik, amelyek bizonyíthatóan a vásárlás időpontjában fennálló gyártási vagy anyaghibákra vezethetők vissza. A garancia két év elteltével lejár, ezután a további igények elévülnek. Többek között a szállítástól, nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használatból, kopásból stb. eredő hiányosságok és károk a garanciavállalásból ki vannak zárva. Az elemekre nem vonatkozik a garancia. A megállapított hiányosságot írásban, az eredeti vásárlási nyugtával és a hiba rövid leírásával együtt a vásárlás helyén kell benyújtani. Vizsgálat után, méltányos időn belül a garanciavállaló dönt az esetleges javításról vagy a cseréről.

További tartozékok



weboldalunkon találhatók: www.burg.biz

vagy a következő QR-kód beolvasásával elérhető hivatkozáson érhetők el:



A készülék ártalmatlanítása

Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba, hanem szelektíven, ill. elkülönítve kell gyűjteni. Az elemek és az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes önkormányzati szervnél.

CE A BURG-WÄCHTER KG ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC) és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek.

Az EK Megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el: www.burg.biz

A termékkel kapcsolatos műszaki kérdései esetén olvassa el a részlete használati utasítást és tekintse meg a gyakran ismétlődő kérdéseket a következő weboldalon: www.burg.biz. Ha ennek ellenére további kérdései vannak, akkor forduljon hozzánk a következő e-mail-címen: Alarm-Service@burg.biz

Impresszum
A jelen használati utasítás szerzői joga a BURG-WÄCHTER KG által fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, ideértve az elektronikus adathordozókat is, a BURG-WÄCHTER KG írásbeli engedélye szükséges. Tilos a használati utasítás vagy akár csak egyes részének az utánnomása. Fenntartjuk a tévedések és a műszaki változtatások jogát. Minden feltüntetett cég- vagy terméknév az adott tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye, illetve márkája.

A nyomtatási hibák, sajtóhibák, valamint a műszaki változtatások joga fenntartva.

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Németország
info@burg.biz

BA CONTROL 2110 cko/eba 07/2018